

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.generac.nt-rt.ru](http://www.generac.nt-rt.ru) || [gcn@nt-rt.ru](mailto:gcn@nt-rt.ru)

# Бензиновые генераторы Generac GPXXXX

## Преимущества бензиновых генераторов Generac:



- Верхнеклапанный двигатель Generac оснащён разбрызгивающей системой смазки и обеспечивает продолжительный срок службы;
- Стальной топливный бак большой ёмкости со встроенным датчиком уровня топлива обеспечивает долговечность и длительное время работы;
- Останов по пониженному уровню масла автоматически предохраняет двигатель от повреждения;
- Силовые выходы защищены автоматическим выключателем;
- Складываемая ручка обеспечивает простоту передвижения и хранения;
- Колёса с ниспускаемыми шинами для надёжности перемещения;
- Рама из закалённой стальной трубы 1" для дополнительной прочности и долговечности;
- Рама из закалённой стальной трубы 1 1/4" для дополнительной прочности и долговечности;
- Счётчик моточасов (часомер) отслеживает расход для надлежащего соблюдения интервалов между циклами технического обслуживания;
- Двигатель Generac OHVI® обеспечивает смазку при максимальном давлении с автоматическим остановом по давлению пониженного уровня масла;
- Подсвечиваемая светодиодная панель управления для улучшения видимости;
- Панель Powerbar™ обеспечивает контроль расхода энергии;
- Элементы управления двигателем выведены на панель управления для упрощения эксплуатации и запуска;
- Стальной топливный бак большой ёмкости обеспечивает долговечность и длительное время работы;
- Останов по пониженному уровню масла автоматически предохраняет двигатель от повреждения;
- Сплошная сверхпрочная трубная рама обеспечивает надёжную защиту в неблагоприятных условиях эксплуатации;
- Складываемая ручка обеспечивает простоту передвижения и хранения;

- Вездеходные колёса с ниспускаемыми шинами для надёжности перемещения;
- Счётчик моточасов (часомер) со сбросом циклов технического обслуживания отслеживает расход и контролирует соответствующие циклы ТО;
- Закрытые выходы обеспечивают дополнительную защиту в различных условиях окружающей среды и неблагоприятных рабочих режимах.

### Бензиновый генератор Generac GP2600

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Мощность номинальная, кВт          | 2,6                   |
| Мощность максимальная, кВт         | 3,9                   |
| Напряжение, В                      | 230                   |
| Фаза                               | 1                     |
| Частота, Гц                        | 50                    |
| Топливо                            | Бензин                |
| Тип двигателя                      | четырёхтактный        |
| Частота вращения двигателя об./мин | 3000                  |
| Охлаждение двигателя               | Воздушное             |
| Объем двигателя (см3)              | 208                   |
| Количество цилиндров, шт           | 1                     |
| Расположение клапанов              | OHV (Верхнее)         |
| Объем масляной системы, л          | 1,1                   |
| Способ запуска                     | Ручной                |
| Емкость бака, л                    | 13                    |
| Аккумуляторная батарея             | нет                   |
| Стартер                            | нет                   |
| Вес, кг                            | 46,1                  |
| Размеры (ДхШхВ), мм                | 536x500x591           |
| Гарантия, мес                      | 24 или 1000 моточасов |

## Бензиновый генератор Generac GP5000

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Мощность номинальная, кВт          | 5                     |
| Мощность максимальная, кВт         | 7                     |
| Напряжение, В                      | 230                   |
| Фаза                               | 1                     |
| Частота, Гц                        | 50                    |
| Коэффициент мощности               | 1                     |
| Топливо                            | Бензин                |
| Тип двигателя                      | четырехтактный        |
| Частота вращения двигателя об./мин | 3000                  |
| Охлаждение двигателя               | Воздушное             |
| Объем двигателя (см3)              | 389                   |
| Количество цилиндров, шт           | 1                     |
| Расположение клапанов              | OHV (Верхнее)         |
| Объем масляной системы, л          | 1,1                   |
| Способ запуска                     | Ручной/Электростартер |
| Емкость бака, л                    | 25                    |
| Система зажигания                  | Электронная           |
| Аккумуляторная батарея             | нет                   |
| Стартер                            | нет                   |
| Звуковое давление (дБ/7м), дБ      | 72                    |
| Вес, кг                            | 81/91                 |
| Размеры (ДхШхВ), мм                | 692х687х638           |
| Гарантия, мес                      | 24 или 1000 моточасов |

## Бензиновый генератор Generac GP6000E

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Мощность номинальная, кВт          | 6                     |
| Мощность максимальная, кВт         | 9                     |
| Напряжение, В                      | 230                   |
| Фаза                               | 1                     |
| Частота, Гц                        | 50                    |
| Коэффициент мощности               | 1                     |
| Топливо                            | Бензин                |
| Тип двигателя                      | четырёхтактный        |
| Частота вращения двигателя об./мин | 3000                  |
| Охлаждение двигателя               | Воздушное             |
| Объем двигателя (см3)              | 420                   |
| Количество цилиндров, шт           | 1                     |
| Расположение клапанов              | OHV (Верхнее)         |
| Объем масляной системы, л          | 1,1                   |
| Способ запуска                     | Ручной/Электростартер |
| Емкость бака, л                    | 30                    |
| Аккумуляторная батарея             | Есть                  |
| Стартер                            | Есть                  |
| Вес, кг                            | 89/97                 |
| Размеры (ДхШхВ), мм                | 802х559х614           |
| Гарантия, мес                      | 24 или 1000 моточасов |

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93